

Installationsanleitung Gigaset CL690A SCB





Anleitung

- O1 Drücken Sie den runden Knopf in der Mitte, um ins Menü zu gelangen.
- O2 Als nächstes tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die «Einstellungen» zu öffnen.
- O3 Drücken Sie als nächstes «System», um in die Systemeinstellungen zu gelangen.

01



02



Einstellungen	
Sprache	
Anmeldung	
Telefonie	
System	
ECO DECT	
Zurück	OK

- 04 Navigieren Sie zum Punkt «Lokales Netzwerk», um die IP-Adresse anzeigen zu lassen. Diese Nummer benötigen Sie für den nächsten Schritt.
- 05 Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen gängigen Webbrowser (Firefox, Edge, Chrome, etc).

Geben Sie die angezeigte IP-Adresse in die URL-Zeile Ihres Webbrowsers ein. Zum Beispiel: 192.168.1.171 04

System	
Basis-Reset	
Basis-Neustart	
Verschlüsselung	
Lokales Netzwerk	
Basis-Update	
Zurück	OK

Lokales N	etzwerk
IP-Adressty	ip:
Dynamisch	
IP-Adresse:	
192.168.1.1	171
Subnetzmaske:	
255.255.255.0	
	01.1
Zuruck	Sichern



- Nun öffnet sich das Gigaset-Menü.
 Geben Sie Ihren PIN ein, welchen Sie auf Ihrem Festnetzgerät definiert haben.
 Falls Sie keinen PIN definiert haben, geben Sie den PIN «0000» ein.
- 07 Drücken Sie auf «Assistent für die schnelle Erstkonfiguration».
- 08 Tippen Sie auf «Weiter», um fortzufahren.

06

Gigaset CL690A SCB

07





09 Geben Sie nun Ihre Daten ein, die Sie von der Glattwerk AG erhalten haben.

Fehlen Ihnen Angaben? Dann können Sie sich direkt bei unserem Support via Telefon oder E-Mail melden: **044 801 65 65 oder telkosupport@glattwerk.ch**

- 10 Wählen Sie das Land «Schweiz» aus.
- 11 Wählen Sie als Provider «Nexphone» aus.

09

Gigaset	CL690A SCE	3
		Abmelden
	Persönliche Providerdaten	Geben Sie die persönlichen Anmeldedaten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten
I	Anmeldename: Password	Sip Passwort
I	Rufnummer: Angezeigter Name:	+41 xxx xxx xxx Name
I		
I		
		<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>
10		

10

Gigaset CL 690A SCB

0_000,000	
	Abmelden
Providerdaten herunterladen	
Land	Vahlen Sie ihr Land oder ihren PHX-Provider. Schweiz
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

Gigaset	t CL690A SCB	
		Abmelden
	Providerdaten herunterladen	
	Provider	Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profile.
	1	
		< Zurück Weiter > Abbrechen
•		

- 12 Falls die Anmeldung erfolgreich war, erscheint folgendes Pop-up-Fenster.
- 13 Im letzten Schritt geben Sie nochmals die gleiche Rufnummer ein, welche Sie bereits bei der Eingabemaske unter Punkt 11 eingegeben haben. Wählen Sie «Ja» beim Punkt «Abgehende Gespräche über diese VoIP-Verbindung».

Danach drücken Sie auf «Fertigstellen», damit werden die Daten bestätigt und die Konfiguration gespeichert.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter: 044 801 65 65 oder telkosupport@glattwerk.ch

12



13



Glattwerk AG Usterstrasse 111 www.glattwerk.ch 8600 Dübendorf optimal versorgt verbunden unterstützend energiereich wärmend